

**HH-25U****Thermoelement-Thermometer mit  
einem Eingang, Typ J, K oder T**

- ✓ Automatische Abschaltung nach 15 Minuten ohne Bedienung (deaktivierbar)
- ✓ Ein Thermoelementeingang
- ✓ Großes LCD-Display
- ✓ Haltefunktion für die Messwerte auf dem Display
- ✓ Maximum/Minimum-Speicher (bis zum nächsten Einschalten)
- ✓ °C oder °F umschaltbar
- ✓ Anzeige für niedrige Batteriespannung

Die tragbaren Thermoelement-Thermometer HH-25U verfügen über einen Eingang für Thermoelemente Typ K, J und T. Sie sind mit einer Haltefunktion für die Anzeige, Min-/Max.-Speicher, automatischer Abschaltung, umschaltbarer Auflösung (0,1°/1°) und Einheit (°C/°F) sowie Batterieanzeige ausgestattet. Und sie sind kostengünstig.

**TECHNISCHE DATEN**

**Eingang:** einfach, Typ K/J/T

**Temperaturbereich Typ K:**  
-200 bis 1370°C

**Auflösung (Typ K):**  
0,1°C, 1°C oberhalb von 1000°C

**Genauigkeit (Typ K):**  
±(0,1% der Anzeige + 0,5°C) für -50 bis 1370°C; sonst ±(0,1% des Messwerts + 2°C)

**Temperaturbereich Typ J:**  
-80 bis 760°C

**Genauigkeit (Typ J):**  
±(1% der Anzeige + 1°C)

**Temperaturbereich Typ T:**  
-80 bis 400°C

**Genauigkeit (Typ T):**  
±(1% der Anzeige + 1%) für 200 bis 400°C, sonst ±(0,4% der Anzeige + 0,6°C)

**Temperaturkoeffizient:**  
0,1 mal der anwendbaren spezifizierten Genauigkeit pro °C von 0°C bis 18°C und von 28°C bis 50°C

**Funktion:** Max./Min. halten

**Spannungsversorgung:** 9-V-Batterie

**Abmessungen:**  
159 x 55 x 38 mm (L x B x H)

**Gewicht:** 170 g

**Betriebstemperatur:** -10 bis 50°C



HH-25U, Abbildung verkleinert.

**Bestellangaben**

Modellnummer	Beschreibung
HH-25U	Thermoelement-Thermometer mit einem Eingang, Typ J, K oder T
<b>Zubehör</b>	
SC-25U	Gerätetasche

Lieferung komplett mit Gerät, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung.  
Thermoelemente bitte separat bestellen – S. Omega Thermoelement-Auswahl für Thermoelement-Typen J, K und T.